



**EXIDE**<sup>®</sup>  
BATTERY CHARGER

**12/2 Li-Ion**

Návod k použití



### NÁVOD K POUŽITÍ

- Ujistěte se, že vstupní napětí nabíječky odpovídá napětí sítě.
- Zapojte nabíječku do el. sítě. LED kontrolka se zeleně rosvítí.
- Připojte červený klešťový konektor na kladný (+) pól a černý na záporný (-) pól baterie. Kontrolka LED se změní na červenou, co znamená začátek nabíjení.
- Když je baterie plně nabitá, kontrolka LED svítí opět zeleně.

### VLASTNOSTI A FUNKCE

- Maximální bezpečnost: žádný proud ani napětí, dokud není nabíječka připojená k baterii.
- Udržovací nabíjení: nabíječka se může používat na udržovací nabíjení, pokud je vozidlo uskladněné, nebo se používá sporadicky.
- Automatické ověření: nabíječka přestane nabíjet, když napětí baterie nedosáhne 10V po dvou hodinách nabíjení.
- Obnovení z nízkého napětí: pokud napětí baterie klesne pod 8V, začne nabíječka obnovovací nabíjení s 0,2A dokud napětí nedosáhne 8V. Poté se proud automaticky zvýší na 0,5A dokud napětí nedosáhne 10V.
- Konstantní nabíjecí proud: když je napětí baterie nad 10V, nabíječka dává baterii konstantní proud 2A dokud baterie nedosáhne napětí 14,2V.
- Plovoucí nabíjení: nabíječka se přepne do režimu plovoucího nabíjení a postupně snižuje proud, když baterie dosáhla 14,2V.

### INDIKACE LED

- Zelená, když baterie není připojená: nabíječka je zapojená do el. sítě.
- Zelená, když je nabíječka připojená k baterii: baterie je plně nabitá.
- Červená: napětí baterie je mezi 8,0V - 14,2V.
- Červená bliká: napětí baterie je nižší než 8,0V nebo je indikovaný zkrat nebo nejsou konektory nabíječky správně připojené ke koncovkám baterie.

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Kapacita batErie	až do 360Wh
Napětí sítě	100 - 240V 50/60Hz
Výstupní napětí	14.2V ° 0.2A
Výstupní proud	2A ° 0.1A
Ochrana proti zkratu	Ano
Ochrana proti přepólování	Ano
Ochrana proti přebíjení	Ano
Provozní teploty	-10°C do 40°C
Teploty pro skladování	-40°C do 70°C
Provozní vlhkost	5% - 95%RH
Certifikace	<b>CE RoHS</b>

### UPOZORNĚNÍ

- Nevystavujte dešti - jen pro vnitřní použití.
- Udržujte mimo dosah výbušných plynů nebo jisker.
- Nezakrývejte nabíječku během používání.
- Vypněte napájení před odpojením nabíječky z baterie.
- Udržujte mimo dosah dětí.

Naskenuj pro návod v jiných jazycích  
[www.exide.info/motorbike](http://www.exide.info/motorbike)



ULTRA  
LIGHT  
WEIGHT



**EXIDE**<sup>®</sup>  
BATTERIES

**Li-Ion**

Baterie pro Motocykly a Sport

[www.exide.info/motorbike-liion](http://www.exide.info/motorbike-liion)  
PRODUKTOVÉ INFORMACE

Exide Technologies  
výrobce originálních autodiů



1 - 360Wh

**EXIDE 12V/2A Li-Ion**

1 - 360Wh